

RAIDINIS KOMPONENTŲ ŽYMĖJIMAS

Pirmoji ženklo raidė	Komponentų grupė	Komponentų tipai	Dviejų raidžių ženklas
A	Irenginiai (bendras žymėjimas)	Stiprintuvai, valdymo prietaisai ir kt.	
B	Keitikliai. Neelektrinių dydžių keitimo į elektrinius keitikliai ir atvirkščiai. Matavimo keitikliai.	Garsiakalbis Telefonas Fotoelementas Mikrofonas Slėgio keitiklis Pjezoelementas Greičio keitiklis	BA BF BL BM BP BQ BV
C	Kondensatoriai		
D	Integriniai grandynai	Analoginis integrinis grandynas Skaitmeninis integrinis grandynas Informacijos saugojimo įrenginys Vėlinimo įrenginys	DA DD DS DT
E	Apšvietimo ir kaitinimo įrenginiai	Kaitinimo įrenginys Apšvietimo įrenginys	EK EL
F	Saugikliai, saugos įrenginiai	Srovės momentinės saugos elementas Srovės inercinės saugos įrenginys Saugiklis (lydusis)	FA FP FU
G	Generatoriai, maitinimo šaltiniai	Baterija	GB
H	Indikavimo ir signalizavimo komponentai	Signalinės lemputės Spinduoliai	HL
K	Relēs	Srovės relē Šiluminė relē Laiko relē Itampos relē	KA KK KT KV
L	Induktyvumo ritės, droseliai		
M	Varikliai		
P	Matavimo prietaisai	Ampermetras Impulsų skaitiklis Dažnomatis Ommetras Registruojantis prietaisas Laiko matuoklis Voltmetras Vatmetras	PA PC PF PER PS PT PV PW
R	Resistoriai	Termorezistorius Potenciometras Matavimo šuntas Varistorius	RK RP RS RU
S	Komutavimo įrenginiai (valdymo, signalizacijos ir matavimo grandinėse)	Perjungiklis, jungiklis Mygtukinis jungiklis Įjungikliai, veikiantys nuo įvairių poveikių:	SA SB

		lygio slėgio kelio sukimosi greičio temperatūros	SL SP SQ SR SK
T	Transformatoriai, autotransformatoriai	Srovės transformatorius Elektromagnetinis stabilizatorius Įtampos transformatorius	TA TS TV
U	Ryšio prietaisai	Modulatorius Demodulatorius Diskriminatorius Dažnio keitiklis	UB UR UI UZ
V	Puslaidininkiniai prietaisai	Diodas, stabilitronas Tranzistorius Tiristorius	VD VT VS
W	Antenos ir linijos	Antena Šakotuvas ateniuatorius	WA WE WU
X	Kontaktinė jungtis, išardomosios jungtys, montažinės jungtys	Kištukas Lizdas Išardomoji jungtis Aukšto dažnio jungtis	XP XS XT XW
Z	Filtrai, galiniai įrenginiai	Ribotuvas Kvarcinis filtras	ZL ZQ